

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Центр творчества детей и молодежи»  
Алтайский край, г. Славгород

**СОГЛАСОВАНО:**

Первичная профсоюзная  
организация  
МБОУ ДО «ЦТДМ»  
Протокол от 28.07.2022 №05

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МБОУ  
ДО «ЦТДМ»

\_\_\_\_\_ О.В. Фукс  
01.08.2022г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда при работе на копировально-множительной технике  
(принтер, ксерокс)**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К работе на копировально-множительной технике допускаются лица, прошедшие инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, обучение оказанию первой помощи пострадавшим, не имеющие противопоказаний к работе на компьютере по состоянию здоровья.

1.2. Работник обязан:

– соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и устав учреждения, график работы, установленный режим труда и отдыха, правила по охране труда и инструкцию пожарной безопасности;

– при работе с копировально-множительной техникой быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;

– выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;

– содержать в чистоте рабочее место;

– знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления эвакуации при пожаре, а также расположение аптечек первой помощи;

– уметь применять первичные средства пожаротушения;

– уметь оказывать первую помощь при поражениях электрическим током и других травмах;

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем при проведении мероприятий.

1.3. При работе на копировально-множительной технике на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

– физические (низкочастотные электрические и магнитные поля, статическое электричество, ультрафиолетовое излучение, повышенная температура, ионизация воздуха, опасное напряжение в электрической сети);

– химические (пыль, вредные газы);

– психофизиологические (напряжение зрения и внимания, интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, монотонность труда).

1.4. При любом несчастном случае во время работы работник обязан известить непосредственного руководителя о происшествии, при необходимости обратиться к медработнику или обеспечить оказание пострадавшему первой помощи. Для расследования несчастного случая необходимо при возможности сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

1.5. Работник, не выполняющий или нарушающий требования настоящей инструкции по охране труда, привлекается к ответственности согласно действующему законодательству РФ.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

### **2.1. Проверить:**

– состояние электрической розетки, электропроводов, отсутствие на них повреждений изоляции, изломов, оголенных участков;

– правильность подключения компьютера, копировально-множительной техники, иного оборудования (настольной лампы, источника бесперебойного питания и пр.) к электросети;

– устойчивость установки стола, стула (кресла), правильность расположения компьютера (системного блока, экрана, клавиатуры и др.) и копировально-множительной техники, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположения персонального компьютера, копировально-множительной техники, иного оборудования.

### **2.2. Отрегулировать освещение на рабочем месте.**

2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок к работе не приступать.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. При работе на копировально-множительной технике необходимо тщательно следить, чтобы вместе с оригиналами, с которых снимаются копии, не попадали внутрь техники скрепки или скобы для степлеров.

3.2. В случае попадания скрепок или скоб для степлеров вместе с оригиналом в технику необходимо сразу выключить аппарат, вынуть вилку сетевого шнура из розетки и вызвать специалиста для устранения неполадок.

3.3. При работе на копировально-множительной технике не допускается вытягивать или перегибать сетевой шнур, ставить на него какие-либо предметы.

3.4. При удалении застрявшей бумаги касаться допускается только обозначенных на аппарате областей. Не допускается касаться областей, обозначенных предупредительными наклейками.

### **3.5. При работе на копировально-множительной технике запрещается:**

– проводить чистку техники, не отключив оборудование от сети;

– опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо предметы помимо оригинала;

– допускать к работе с копировально-множительной техникой лиц, не имеющих отношения к работе;

– передоверять технику другим лицам;

– работать на копировально-множительной технике с треснувшим стеклом;

– самостоятельно ремонтировать копировально-множительную технику;

– работать на копировально-множительной технике одновременно нескольким лицам;

– покидать рабочее место, не выключив копировально-множительную технику;

– вынимать застрявшие листы, не отключив технику.

## **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений, появления гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.

4.2. Не приступать к работе с копировально-множительной техникой до устранения неисправностей.

4.3. При получении травм или внезапном ухудшении здоровья немедленно известить своего руководителя и по необходимости обратиться в медицинскую организацию.

4.4. При любых признаках аварийной ситуации (запах гари, газа и др.) оценить возникшую обстановку, в случае необходимости обеспечить безопасность находящихся рядом лиц и оказать им необходимую помощь.

4.5. Об аварийной (предаварийной) ситуации поставить в известность руководителя или соответствующее должностное лицо.

4.6. В условиях развивающейся аварийной ситуации исключить возникновение паники среди находящихся рядом лиц. Действовать в этом случае нужно по указаниям руководителя или соответствующего должностного лица с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

4.7. При возникновении пожара необходимо немедленно эвакуировать находящихся в здании лиц, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.8. Покидая помещение при пожаре, необходимо отключить при возможности электроприборы и оборудование, выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.

## **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. По окончании работы на копировально-множительной технике:

- отключить питание техники;
- привести в порядок рабочее место;
- проверить электрооборудование и электропроводку на наличие травмоопасных и пожароопасных факторов;
- проветрить помещение, закрыть окна, форточки, выключить свет.

5.2. Если при работе на копировально-множительной технике были замечены какие-либо нарушения норм охраны труда, необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю или заместителю директора по АХЧ.



